



БП – 12/2А
Блок бесперебойного питания

ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Для питания устройств охранно-пожарной сигнализации стабилизированным напряжением постоянного тока. Для размещения приемно-контрольных приборов охранно-пожарной сигнализации и коммуникаторов в корпусе блока питания (вариант установки "все в одном").

ОСОБЕННОСТИ:

- возможность установки нескольких приборов в крейтовом исполнении, например: РРОП2 + коммуникатор;
- возможность установки аккумулятора 7 Ач или 17 Ач;
- удобное крейтовое крепление оборудования;
- возможность установки приборов ИСБ "Стрелец-Интеграл" (РРОП-И, БШС8-И, БСЛ240-И, Орфей-И), приемно-контрольных устройств (РРОП2), коммуникаторов (Тандем IP-И).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Прибор обеспечивает:

- автоматическую подзарядку аккумулятора;
- защиту нагрузки от повышенного напряжения;
- защиту от перегрузки по току или короткому замыканию в цепи нагрузки;
- автоматическое отключение нагрузки при разряде аккумулятора.

Индикация:

- "220 В" - состояние сетевого питания;

- "АКК" - состояние резервного питания;
- "12 В" - наличие выходного напряжения.

Дополнительные выходы:

- "ОП" - выход состояние сети (реле);
- "РП" - выход состояние резерва (реле).

Технические характеристики	
- выходное напряжение: при питании от сети при питании от встроенного аккумулятора	13.6 ± 0.15 В 10.2 - 13.7 В
- пульсации выходного напряжения, не более	60 мВ
- номинальный ток нагрузки	2 А
- емкость аккумулятора	7 или 17 Ач
- время полного заряда аккумулятора	48 ч
- сетевое питание напряжение питания потребляемая мощность, не более	170 - 242 В 55 ВА
- время работы от резервного источника питания при токе нагрузки 500 мА и аккумуля 17 Ач при токе нагрузки 250 мА и аккумуля 7 Ач	24 ч 24 ч
- реле "ОП", "РП"	72В, 30мА
- степень защиты - габаритные размеры	IP30 342x252x130 мм
- диапазон рабочих температур	-30...+55 °С